



Označení výrobku	EAN kód	Pro zářivky										Pro OSRAM DULUX® L				
		4	10	15	18	22	30	38	36	58	100	18	36	l [mm]	obr. č.	obrázky
		6	13	16	20	W	32	W	40	65	115	24	W			
		8	W	W	W		W		W	80	140	W				
		W								W	W					
Samostatné zapojení na 230 V ~																
ST 111 TRY 25 <sup>5)</sup>	4050300854045	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	40,3	1	25/400
ST 111 GRP <sup>5)</sup>	4050300270166	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	40,3	1	1200
ST 111 HT TRY 25 <sup>3)5)</sup>	4050300854021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	40,3	1	400
ST 171 TRY 25	4050300854106								X	X	X <sup>1)</sup>		X	40,3	3	25/200
ST 171 GRP	4050300422855								X	X	X <sup>1)</sup>		X	40,3	3	1200
ST 173 TRY 25	4050300854120		X	X	X	X						X		40,3	5	25/200
ST 173 GRP	4050300400785		X	X	X	X						X		40,3	5	1200
ST 191 TRY 50	4050300839165										X			40,3	6	50/800
Sériové zapojení na 230 V ~																
ST 151 TRY 25	4050300854083	X <sup>2)</sup>	X <sup>2)</sup>	X <sup>2)</sup>	X <sup>2)</sup>						X <sup>2)4)</sup>			40,3	2	25/400
ST 151 GRP	4050300012803	X <sup>2)</sup>	X <sup>2)</sup>	X <sup>2)</sup>	X <sup>2)</sup>						X <sup>2)4)</sup>			40,3	2	1200
ST 172 TRY 25	4050300854069		X <sup>2)</sup>	X <sup>2)</sup>							X <sup>2)4)</sup>			40,3	4	25/200
ST 172 GRP	4050300308357		X <sup>2)</sup>	X <sup>2)</sup>							X <sup>2)4)</sup>			40,3	4	1200

## Kvalitní startéry OSRAM ST 111 LONGLIFE, ST 151 LONGLIFE, ST 171 SAFETY, ST 172 SAFETY, ST 173 SAFETY a ST 191 LONGLIFE

Startéry OSRAM zapalují vždy bezpečně, rychle a šetrně k zářivce. Každý exemplář podléhá přísným výrobním a zkušebním předpisům. Všechny startéry mají samozhášecí pouzdro z izolačního materiálu makrolonu a splňují požadavky třídy ochrany II.

Jsou vybaveny speciálním odrušovacím kondenzátorem (svitkový kondenzátor), zkoušeny podle VDE a mají kontrolní značky a .

Pro bezchybné zapalování je třeba při každé výměně zářivky vyměnit také startér - kromě typu DEOS® SAFETY.

- Spínací životnost: od  $\geq 10\ 000$  až do  $\geq 60\ 000$  sepnutí v indukčním provozu.
- O 20 % delší životnost zářivek.

## Výhody bezpečnostních startérů DEOS® ST 171 SAFETY, DEOS® ST 172 SAFETY a DEOS® ST 173 SAFETY:

- DEOS® ST 171 SAFETY, DEOS® ST 172 SAFETY, DEOS® ST 173 SAFETY jsou bezpečnostní startéry.
- DEOS® ST 172 SAFETY je bezpečnostní startér pro sériové (tandemové) zapojení.
- DEOS® ST 171 SAFETY, DEOS® ST 172 SAFETY a DEOS® ST 173 SAFETY jsou vhodné jak pro provoz s konvenčními (KP), tak i s nízkoztrátovými (NZP) předřadníky.
- Spolehlivě odpojují vyhořelé či závadné zářivky v indukčním a kapacitním provozu.
- Jsou okamžitě znovu připraveny k provozu po stisknutí červeného tlačítka, které musí slyšitelně zaklapnout.
- Vypínací zařízení šetří indukční cívku i samotný startér.
- Čtyřnásobná životnost proti běžným startérům.
- Pro zajištění bezpečného zapalování a funkčnosti zařízení je nutné při každé čtvrté výměně zářivky vyměnit také DEOS® ST.
- Rozsah teplot pro bezpečné vypínání: -20 °C - +80 °C.

1) Kromě L65W / ...UK 570 mm a L80W / ...

2) Též pro samostatné zapojení k 110/127 V stř. napětí

3) Rozsah teplot -20 °C - +100 °C

4) Nevhodné pro DULUX L a F 24 W v sériovém zapojení

5) Nevhodné pro L 70 W